


Tensione nominale	230V – 50Hz
Tensione min e max	207 – 253V
Numero di cavi del motore	3 + conduttore di terra
Sezione dei cavi	0.75 mm²
Isolamento dielettrico	Classe I
Regolazione dei finecorsa	Elettronico, finecorsa basso preimpostato e regolabile in salita e in discesa
Capacità della gabbia finecorsa	200 giri
Precisione della gabbia finecorsa	± 5°
Grado di protezione	IP 54
Compatibilità degli accessori	Disegno n°5063331: Dimensioni esterne del motore Disegno n°5061177: Adattatore flangia Disegno n°5061180: Pulsante di arresto meccanico Disegno n°5059174: Supporto motore J4 per cassonet to 57 x 51mm Disegno n°5059175: Supporto motore J4 per cassonet to 58 x 56mm Disegno n°5061179: Supporto motore J418 per cassonet to 78 x 67mm
Potenza assorbita a riposo	0,3W
Installazione del motore	Orizzontale
Temperatura di funzionamento	Uso normale: da -20°C a +70°C; Uso eccezionale (Solo per J406 & J410) : 500 cicli a -30°C, 500 cicli a +80°C (1 ciclo = una salita e una discesa, lunghezza 2m)
Livello di rumorosità*	Misurazioni SOMFY. Test effettuato a 20°C con movimento del carico in salita (coppia nominale) in camera acustica

*Raccomandazioni per l'installazione

	- In caso di temperature molto basse oppure quando il motore è freddo, possono esserci diverse reazioni: diminuzione della velocità, aumento della rumorosità... - Questo motore non è qualificato per utilizzo in vetrocamera
--	---

OPERATORE	Coppia Nominale	Velocità Nominale	Codice Prodotto	L1 max.	L2 max.	L3 max.	L4 max.	L5 max.	L6 max.	Sezione	Corrente assorbita	Potenza assorbita	Tempo intervento Termica	Peso (senza adattatori)	Rumore
	(Nm)	(rpm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(A)	(W)		(kg)	(dB)
J406 WT	6	24	1210331	254	47	222	306	16	265	55 x 58	0,4	95	6	1,5	53
J410 WT	10	24	1210332	269	47	237	321	16	280	55 x 58	0,5	110	6	1,7	55
J418 WT	18	24	1210333	289	47	257	341	16	300	55 x 58	0,7	155	6	2,2	56



CABLAGGIO		
1	Neutro	Blu
2	Salita	Marrone
3	Discesa	Nero
Terra	Terra	Giallo/Verde

